4. Electrical Parts List

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	
	****** RCD-M50/55/50B/55G Parts List ******		
	AH81-00384D	JACK-AC POWER	0322-30169-00,CP2,WIRE-TYPE,W/
	AH81-00384F	POWER-CORD	0349-30002-97,CP2,H03VVH2-F,VD
	AH39-10060V	POWER-CORD	AP2,KSP-173/0201/KKJ201A
	AH39-10001L	POWER-CORD	EP2,SPT-1 #2/18,2M,KKS-18
	AH81-00384G	ANT-ROD	0114-06285-00,3S,DIA6*285MM,-,
	AH81-00446F	TRANS-POWER	0326-45700-67,EI57*25,230V/50Hz OPTION
	AH81-00446G	TRANS-POWER	0326-45700-70,EI57*25,120V/60Hz OPTION
	AH81-00446H	TRANS-POWER	0326-45700-71,EI57*25,115/230V OPTION
	AH81-00453A	A/S PART-REMOCON-ASS'Y	0212-61135-00,RCD-M50/M55,-,-
	AH92-01072C	**ASSY MAIN PCB**	**0001-00M50-01 RCD-M50/55 MAIN**
IC201	AH09-10064N	IC-MICOM	S3C7235D56-QWR5,80QFP,RCD590
I303	AH14-10007G	IC	LC72131D,DIP,STICK PLL
	AH81-00382U	SWITCH-LEAF	0323-60208-01,LS-323-0,-,-
IC501	AH81-00382Y	IC-PRE/REC	0330-22241-B15,KA22241,
IC602	AH81-00383B	IC-POWER	0330-A5417-17,BA5417,-,-
Q601	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-
Q602	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-
Q701	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-
Q101	AH81-00383F	TR-SMALL	0329-8550C-17,SS8550C,-,-
Q102	AH81-00383F	TR-SMALL	0329-8550C-17,SS8550C,-,-
Q201	AH81-00383G	TR-SMALL	0329-9012H-17,SS9012H,-,-
Q251	AH81-00383G	TR-SMALL	0329-9012H-17,SS9012H,-,-
Q603	AH81-00383G	TR-SMALL	0329-9012H-17,SS9012H,-,-
Q303	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-
Q304	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-
Q551	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-
Q552	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-
Q553	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-
Q604	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-
Q607	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-
Q609	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-
D552	AH81-00383K	DIODE-RECTIFIER	0344-14004-08,IN4004,-,-
D603	AH81-00383K	DIODE-RECTIFIER	0344-14004-08,IN4004,-,-
D602	AH81-00383M	DOIODE-ZENOR	0344-10049-01,8.6V 1/2W,-,-
D608	AH81-00383M	DOIODE-ZENOR	0344-10049-01,8.6V 1/2W,-,-
	AH81-00383Q	FERRITE-BAR	0328-10080-01,DIA10*80MM,-,-,-
T701	AH81-00383R	TRANS-IF	0331-04806-05,D-814806,10MM(BL
	AH81-00385K	HEAT-SINK	0102-43848-00,AL PLATE T1.5,-,
FMANT	AH81-00443J	CONNECTOR-PIN	0321-01A15-61,A1561WV2-1P,-,-
AC	AH81-00443K	CONNECTOR-PIN	0321-01A23-61,A2361WV2-1P,-,-
IN	AH81-00443K	CONNECTOR-PIN	0321-01A23-61,A2361WV2-1P,-,-
CN211	AH81-00443L	CONNECTOR-HEADER	0321-02009-80,CXH-2W,2P-2.5MM,
CN252	AH81-00443M	CONNECTOR-HEADER	0321-03023-10,CXH-3W,3P-2.5MM,
CN612	AH81-00443M	CONNECTOR-HEADER	0321-03023-10,CXH-3W,3P-2.5MM,
CN615	AH81-00443M	CONNECTOR-HEADER	0321-03023-10,CXH-3W,3P-2.5MM,
CN501	AH81-00443N	CONNECTOR-HEADER	0321-03009-80,S2M-3W,JS-2MM,-,
CN551	AH81-00443P	CONNECTOR-HEADER	0321-04023-10,CXH-4W.4P-2.5MM,
CN610	AH81-00443P	CONNECTOR-HEADER	0321-04023-10,CXH-4W.4P-2.5MM,
CN613	AH81-00443P	CONNECTOR-HEADER	0321-04023-10,CXH-4W.4P-2.5MM,
CN103	AH81-00443Q	CONNECTOR-HEADER	0321-06023-10,CXH-6W,6P-2.5MM,
CN611	AH81-00443Q	CONNECTOR-HEADER	0321-06023-10,CXH-6W,6P-2.5MM,
CN202	AH81-00443R	CONNECTOR-HEADER	0321-14025-E0,14P,1MM,STRAIGHT
CN101	AH81-00443S	CONNECTOR-FPC/FC/PICPC/FC/PIC	0321-16025-E0,16P,1MM,STRAIGHT
CN251	AH81-00443T	CONNECTOR-FPC/FC/PICPC/FC/PIC	0321-14021-E0,14P,1MM,ANGLE,-,
	AH81-00443U	CABLE-FLAT	0321-16120-E0,120MM,16P-1MM,FF
FMANT	AH81-00443W	LEAD FASTEN	0321-01300-52,300MM,#26,-,-,-
CN252-CN254	AH81-00443X	FLAT-WIRE	0321-04060-C35,4P-60MM,#28,-,-
CN253-CN255	AH81-00443X	FLAT-WIRE	0321-04060-C35,4P-60MM,#28,-,-
CN650	AH81-00443Y	CONNECTOR-W	0321-03080-135,CXH,3P-2.5MM,#2
CN256	AH81-00443Z	CONNECTOR-WIRE	0321-03100-135,CXH,3P-2.5MM,#2
	AH81-00444A	CONNECTOR-ASSY	0321-02250-135,CXH,2P-2.5MM,#2
CN501	AH81-00444B	CONNECTOR-ASSY	0321-03170-838,S2M-3H,3P-2MM,#
SPK WIRE	AH81-00444C	CONNECTOR-ASSY	0321-03600-117,CXH,3P-2.5MM,#2
CN613	AH81-00444D	CONNECTOR-ASSY	0321-04250-145,4P-2.5MM,#26,#2
CN103	AH81-00444E	CONNECTOR-ASSY	0321-06200-122,CXH,6P-2.5MM,#2
CN611	AH81-00444F	CONNECTOR-ASSY	0321-06220-135,CXH,6P-2.5MM,#2
SW501	AH81-00444G	SWITCH-SLID	0324-90089-00,RSD-92003,9C-2P(
IC302	AH81-00444H	IC-1CHIP TUNER	0330-8132N-01,TA8132N,-,-,-
IC303	AH81-00444J	IC-PLL	0330-72131-02,LC72131,-,-,-
IC301	AH81-00444K	IC-FM FRONT	0330-7358A-01,TA7358AP,-,-,-
IC104	AH81-00444M	IC-REG	0330-7805F-44,NJM7805FA,-,-,-
LCD201	AH81-00444N	LCD DISPLAY	0347-40100-36,SDT-A292-TP-2,-,
Q1	AH81-00444Q	TR-SMALL	0329-0536F-02,2SC536F,-,-,-
Q2	AH81-00444Q	TR-SMALL	0329-0536F-02,2SC536F,-,-,-
Q3	AH81-00444Q	TR-SMALL	0329-0536F-02,2SC536F,-,-,-
Q606	AH81-00444R	TR-SMALL	0329-00857-00,2SB857,-,-,-
Q608	AH81-00444S	TR-SMALL	0329-0562C-00,2SB562C,-,-,-
Q302	AH81-00444T	TR-SMALL	0329-1417G-00,2SC1417G,-,-,-
Q605	AH81-00444U	TR-SMALL	0329-8050B-00,8050B,-,-,-
Q611	AH81-00444U	TR-SMALL	0329-8050B-00,8050B,-,-,-
Q202	AH81-00444W	TR-SMALL	0329-9013F-00,9013F,-,-,-
Q252	AH81-00444W	TR-SMALL	0329-9013F-00,9013F,-,-,-
Q301	AH81-00444X	TR-SMALL	0329-9015C-01,9015C,-,-,-

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	
Q306	AH81-00444X	TR-SMALL	0329-9015C-01,9015C,-,-,-
D309	AH81-00444Z	DIODE-VARIC	0344-3V149-03,1SV149,-,-,-
D310	AH81-00444Z	DIODE-VARIC	0344-3V149-03,1SV149,-,-,-
D304	AH81-00445A	DIODE-VARIC AP	0344-3V101-03,1SV101,-,-,-
D305	AH81-00445A	DIODE-VARIC AP	0344-3V101-03,1SV101,-,-,-
D609	AH81-00445B	DIODE-RECTI FIER	0344-15397-00,1N5397,-,-,-
D610	AH81-00445B	DIODE-RECTI FIER	0344-15397-00,1N5397,-,-,-
D611	AH81-00445B	DIODE-RECTI FIER	0344-15397-00,1N5397,-,-,-
D612	AH81-00445B	DIODE-RECTI FIER	0344-15397-00,1N5397,-,-,-
D311	AH81-00445C	DIODE-ZENOR	0344-1Z5C2-01,5.2V 1/2W,-,-,-
T303	AH81-00445G	TRANS-IF	0331-07961-05,D-817961,10MM(YE
T302	AH81-00445H	TRANS-IF	0331-07968-05,OA-817968,7A121(
T304	AH81-00445J	TRANS-IF	0331-08154-05,818154,10MM(RED)
L304	AH81-00445K	COIL-BOBIN, AM	0332-10347-02,DIA10MM,62T:20T,
	AH81-00445L	HOLDER-ANT BAR	0101-10014-00,PP MOLD,10X15MMX
L301	AH81-00445M	COIL-SPRING	0332-20012-00,3.5T R8P 4D CW,F
L302	AH81-00445N	COIL-SPRING	0332-20026-03,3.5T R8P 4.5D CW
X302	AH81-00445Q	FILTER-CERAMIC MIC	0342-C2450Y-00,SFU450Y,-,-,-
T301	AH81-00445R	BPF-COIL	0342-12135-16,A-258A(T-829847-
T301	AH81-00445S	BPF-COIL	0342-17906-00,BTTW-857906(64-1
	AH81-00445T	ANT-ROD FM	0114-06285-00,3S-6X285MM,-,-,-
X304	AH81-00445U	C-RESONATOR	0363-0456F-01,CSB456F18,-,-,-
X201	AH81-00445V	C-RESONATOR	0363-400MG-01,CSA 4.00MG,-,-,-
X101	AH81-00445W	C-RESONATOR	0363-16934-M04,16.934MXZ040,-,
X202	AH81-00445X	X-TAL	0355-40269-00,32.768KHZ,-,-,-
TC2	AH81-00445Y	C-TRIMMER	0341-10010-03,10P,CVN610,H-TYP
TC7	AH81-00445Y	C-TRIMMER	0341-10010-03,10P,CVN610,H-TYP
TC301	AH81-00445Z	C-TRIMMER	0341-10020-00,20P,DIA-6MM,-,-
TC302	AH81-00445Z	C-TRIMMER	0341-10020-00,20P,DIA-6MM,-,-
	AH81-00447D	HOLDER LCD	0101-45654-00,ABS UHITE,-,-,-
D101	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D102	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D103	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D104	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D202	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D203	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D204	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D205	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D206	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D207	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D251	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D252	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D301	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D302	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D303	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D306	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D308	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D551	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D606	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D607	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D201	0402-000279	DIODE-RECTIFIER	IN60S,-45V,50MA,DO-7,TP
D312	0403-000352	DIODE-ZENER	UZ4.7BM,4.7V,4.4-5.0V,500mW
D605	0403-000363	DIODE-ZENER	UZ6.8BH,6.8V,6.8-7.2V,500MW
D604	0403-000396	DIODE-ZENER	UZP6.8B,6.8V,6.4-7.2V,1W,DO-41
D602	0403-000398	DIODE-ZENER	UZP8.2B,8.2V,7.7-8.7V,1W,DO
Q610	0502-000303	TR-POWER	KSD882,NPNA,1W
IC102	0904-001442	IC-DSP	0330-09286-15,KS9286,8BIT,QFP
	1003-000179	IC-MOTOR DRIVER	0330-09258-D15,KA9258D,S0P,28P
IC103	1203-000294	IC-POSI.FIXED REG.	KA7808-AB,TO-220,3P;-,PLASTIC,
IC101	1204-001286	IC-ASSP	0330-09223-15,KB9223,QFP.80P
IC601	1204-001465	IC-VOLUME/TONE CONT.	TDA7440D,SOP,28,18.1,PLASTIC,1
R627	2001-000005	R-CARBON	390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R628	2001-000005	R-CARBON	390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R123	2001-000008	R-CARBON	15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R209	2001-000008	R-CARBON	15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R119	2001-000010	R-CARBON	68Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R539	2001-000012	R-CARBON	680Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R638	2001-000019	R-CARBON(S)	10ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4mm
R504	2001-000110	R-CARBON	10ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm
R115	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R120	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R126	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R134	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R140	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R144	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R147	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R204	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R252	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R324	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R327	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R312	2001-000281	R-CARBON	100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R318	2001-000281	R-CARBON	100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R326	2001-000281	R-CARBON	100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R347	2001-000281	R-CARBON	100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R112	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R113	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R208	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R319	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R320	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP

Location no.	Code no.		Description & Specifiation
R325	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R331	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R338	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R345	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R509	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R525	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R6	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R633	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R7	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R305	2001-000302	R-CARBON	10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R314	2001-000302	R-CARBON	10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R315	2001-000302	R-CARBON	10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R601	2001-000302	R-CARBON	10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R118	2001-000319	R-CARBON	120Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R125	2001-000319	R-CARBON	120Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R607	2001-000325	R-CARBON	120ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R614	2001-000325	R-CARBON	120ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R109	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R110	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R111	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R148	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R508	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R518	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R654	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R655	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R116	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R117	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R145	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R310	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R512	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R528	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R613	2001-000362	R-CARBON	150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R346	2001-000376	R-CARBON	15OHM,5%,1/8W,AA,TP
R141	2001-000397	R-CARBON	RN 1/8T 180K-J
R114	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R132	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R135	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R149	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R309	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R317	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R337	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R339	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R520	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R523	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R610	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R611	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R626	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R634	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R636	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R637	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R142	2001-000435	R-CARBON	1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R146	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R150	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R151	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R152	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R156	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R157	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R158	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R159	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R206	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R210	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R213	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R214	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R215	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R216	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R217	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R218	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R219	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R330	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R334	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R340	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R341	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R342	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R343	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R344	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R602	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R603	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R652	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R653	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R351	2001-000454	R-CARBON	2.2Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R160	2001-000456	R-CARBON	2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm
R629	2001-000456	R-CARBON	2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm
R630	2001-000456	R-CARBON	2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm
R2	2001-000472	R-CARBON	2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R3	2001-000472	R-CARBON	2.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R529	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R705	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R207	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R251	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R316	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R554	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R608	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R612	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R620	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm

Location no.	Code no.		Description & Specifiation
R108	2001-000527	R-CARBON	22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R130	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R138	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R153	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R328	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R329	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R617	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R618	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R703	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R1	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R154	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R155	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R352	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R353	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R555	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R615	2001-000613	R-CARBON	3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R616	2001-000613	R-CARBON	3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R129	2001-000660	R-CARBON	33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R137	2001-000660	R-CARBON	33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R307	2001-000660	R-CARBON	33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R332	2001-000666	R-CARBON	33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R704	2001-000666	R-CARBON	33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R101	2001-000702	R-CARBON	39Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R102	2001-000702	R-CARBON	39Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R103	2001-000702	R-CARBON	39Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R104	2001-000702	R-CARBON	39Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R513	2001-000708	R-CARBON	39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R524	2001-000708	R-CARBON	39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R131	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R133	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R136	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R139	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R322	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R552	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R553	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R624	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R625	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R619	2001-000745	R-CARBON	4.7ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R128	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R205	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R623	2001-000780	R-CARBON	470ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R121	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R124	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R211	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R212	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R253	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R254	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R301	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R302	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R323	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R640	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R308	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R321	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R527	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R532	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R551	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R641	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R311	2001-000857	R-CARBON	560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R609	2001-000857	R-CARBON	560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R122	2001-000864	R-CARBON	56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R201	2001-000864	R-CARBON	56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R203	2001-000864	R-CARBON	56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R639	2001-000864	R-CARBON	56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R313	2001-000938	R-CARBON	68ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R143	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R202	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R333	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R521	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R522	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R604	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R605	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R127	2001-000989	R-CARBON	820Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R105	2001-001000	R-CARBON	82Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R106	2001-001000	R-CARBON	82Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R107	2001-001006	R-CARBON	82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R606	2008-000001	R-FUSIBLE	1ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.6x6.7mm
C307	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C317	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C346	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C347	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C348	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C349	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C350	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C621	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C622	2201-000144	C-CERAMIC,DISC	100pF,5%,50V,NPO,8.0X4.0mm,5mm
C112	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C113	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C115	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C119	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C125	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C134	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C138	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C142	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C149	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM

Location no.	Code no.		Description & Specifiation
C150	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C152	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C159	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C160	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C161	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C166	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C302	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C314	2201-000163	C-CERAMIC,DISC	10nF,+80-20%,50V,Y5V,6.5*5,5MM
C352	2201-000202	C-CERAMIC,DISC	10pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,5MM,TP
C104	2201-000223	C-CERAMIC,DISC	12pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,2.5mm,
C328	2201-000223	C-CERAMIC,DISC	12pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,2.5mm,
C101	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C109	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C114	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C133	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C136	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C304	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C329	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C356	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C363	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C111	2201-000326	C-CERAMIC,DISC	2.2nF,10%,50V,Y5P,TP,7x3,5
C201	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C311	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C312	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C313	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C325	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C326	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C354	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C360	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C530	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C620	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C635	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C644	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C646	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C647	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C648	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C649	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C207	2201-000389	C-CERAMIC,DISC	22pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,5MM,TP
C208	2201-000389	C-CERAMIC,DISC	22pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,5MM,TP
C303	2201-000397	C-CERAMIC,DISC	24pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,5MM,TP
C308	2201-000397	C-CERAMIC,DISC	24pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,5MM,TP
C156	2201-000423	C-CERAMIC,DISC	27pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,5MM,TP
C157	2201-000423	C-CERAMIC,DISC	27pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,5MM,TP
C319	2201-000432	C-CERAMIC,DISC	2PF,5%,50V,NPO,5.0*3.0
C338	2201-000459	C-CERAMIC,DISC	30pF,5%,50V,NPO,5.0*3.0,5MM,TP
C118	2201-000470	C-CERAMIC,DISC	330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP
C322	2201-000470	C-CERAMIC,DISC	330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP
C345	2201-000470	C-CERAMIC,DISC	330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP
C205	2201-000483	C-CERAMIC,DISC	33pF,5%,50V,NPO,5x3.5mm,5mm,TP
C5	2201-000499	C-CERAMIC,DISC	390pF,5%,50V,SL,8.0*3.0,2.5mm,
C154	2201-000565	C-CERAMIC,DISC	47nF,+80% -20% 50V Y5V 12.5*4.
C351	2201-000565	C-CERAMIC,DISC	47nF,+80% -20% 50V Y5V 12.5*4.
C520	2201-000601	C-CERAMIC,DISC	560pF,10%,50V,Y5P,5.0*3.0,5MM,
C524	2201-000601	C-CERAMIC,DISC	560pF,10%,50V,Y5P,5.0*3.0,5MM,
C301	2201-000751	C-CERAMIC,DISC	39pF,5%,50V,NPO,5x3.5mm,5mm,TP
C107	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C108	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C110	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C123	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C124	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C146	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C147	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C155	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C306	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C340	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C380	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C607	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C608	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C612	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C613	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C614	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C309	2201-000838	C-CERAMIC,DISC	3PF,0.3PF,50V,CH,TP,5*3.5
C310	2201-000868	C-CERAMIC,DISC	8PF,5%,50V,RH,TP,5*3
C105	2301-000379	C-FILM,PEF	10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP
C332	2301-000379	C-FILM,PEF	10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP
C333	2301-000379	C-FILM,PEF	10nF,10%,50V,6x12x3.5,TP
C117	2301-000387	C-FILM,PEF	150nF,10%,50V,12.5x15x7.5,TP
C639	2301-000387	C-FILM,PEF	150nF,10%,50V,12.5x15x7.5,TP
C642	2301-000387	C-FILM,PEF	150nF,10%,50V,12.5x15x7.5,TP
C507	2301-000400	C-FILM,PEF	1nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C509	2301-000400	C-FILM,PEF	1nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C626	2301-000400	C-FILM,PEF	1nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C629	2301-000400	C-FILM,PEF	1nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C701	2301-000400	C-FILM,PEF	1nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C334	2301-000404	C-FILM,PEF	2.2nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C335	2301-000404	C-FILM,PEF	2.2nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C510	2301-000404	C-FILM,PEF	2.2nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C513	2301-000404	C-FILM,PEF	2.2nF,10%,50V,5.5x12x3,TP
C318	2301-000412	C-FILM,PEF	22nF,10%,50V,8x12x4,TP
C116	2301-000430	C-FILM,PEF	33nF,10%,50V,9x12.5x4.5,TP
C128	2301-000430	C-FILM,PEF	33nF,10%,50V,9x12.5x4.5,TP
C144	2301-000430	C-FILM,PEF	33nF,10%,50V,9x12.5x4.5,TP
C330	2301-000430	C-FILM,PEF	33nF,10%,50V,9x12.5x4.5,TP

Location no.	Code no.		Description & Specifiation
C517	2301-000430	C-FILM,PEF	33nF,10%,50V,9x12.5x4.5,TP
C527	2301-000430	C-FILM,PEF	33nF,10%,50V,9x12.5x4.5,TP
C103	2301-000442	C-FILM,PEF	4.7nF,10%,50V,6x12x3,TP
C605	2301-000453	C-FILM,PEF	5.6NF,10%,50V,5.5X7X3MM,5
C606	2301-000453	C-FILM,PEF	5.6NF,10%,50V,5.5X7X3MM,5
C361	2301-000469	C-FILM,PEF	68nF,10%,50V,10x12.5x5.5,TP
C315	2301-000476	C-FILM,PEF	82nF,10%,50V,10.5x12.5x6,TP
C321	2301-000476	C-FILM,PEF	82nF,10%,50V,10.5x12.5x6,TP
C362	2301-000476	C-FILM,PEF	82nF,10%,50V,10.5x12.5x6,TP
C327	2302-000232	C-FILM,PSF	360pF,5%,50V,5.5x11.5,BK
C209	2401-000213	C-AL	100NF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C122	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C126	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C129	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C130	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C131	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C141	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C143	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C151	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C162	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C355	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C514	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C525	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C9	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C121	2401-000419	C-AL	10UF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C202	2401-000419	C-AL	10UF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C210	2401-000419	C-AL	10UF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C323	2401-000419	C-AL	10UF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C324	2401-000419	C-AL	10UF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C601	2401-000419	C-AL	10UF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C604	2401-000419	C-AL	10UF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C529	2401-000795	C-AL	220uF,20%,16V,GP,8*12,5MM,TP
C3	2401-000830	C-AL	220uF,20%,25V,GP,8*11.5,5MM,TP
C531	2401-000907	C-AL	22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C628	2401-001022	C-AL	3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP
C1	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C204	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C251	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C343	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C623	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C624	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C627	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C630	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C640	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C704	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C4	2401-001883	C-AL	1000uF,20%,25V,GP,13x21mm,5mm,
C619	2401-001883	C-AL	1000uF,20%,25V,GP,13x21mm,5mm,
C618	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C637	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C641	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C106	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C336	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C337	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C518	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C528	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C551	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C552	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C602	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C603	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C608	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C610	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C651	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C652	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C638	2401-001923	C-AL	2200uF,20%,16V,GP,13*16MM,5MM
C643	2401-001923	C-AL	2200uF,20%,16V,GP,13*16MM,5MM
C615	2401-001925	C-AL	2200uF,20%,25V,GP,BK
C167	2401-001942	C-AL	3300uF,20%,35V,GP,18x37mm,7.5m
C127	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C132	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C135	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C137	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C139	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C140	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C331	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C625	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C631	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C145	2401-001968	C-AL	470nF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C148	2401-001968	C-AL	470nF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C344	2401-001968	C-AL	470nF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C609	2401-002180	C-AL	2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C611	2401-002180	C-AL	2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C616	2401-003116	C-AL	4700UF,20%,35V,-,18*35,5MM
TC301	2502-000127	C-CERAMIC TRIMMER	20-4.6pF,+50-0%,100V
TC302	2502-000127	C-CERAMIC TRIMMER	20-4.6pF,+50-0%,100V
L201	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L251	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L305	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L306	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L307	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L308	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L603	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L1	2701-000178	INDUCTOR-AXIAL	33uH,10%,2.8x7mm,BAL03ST330K
L101	2701-000178	INDUCTOR-AXIAL	33uH,10%,2.8x7mm,BAL03ST330K

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	
L102	2701-000178	INDUCTOR-AXIAL	33uH,10%,2.8x7mm,BAL03ST330K
L103	2701-000178	INDUCTOR-AXIAL	33uH,10%,2.8x7mm,BAL03ST330K
L104	2701-000178	INDUCTOR-AXIAL	33uH,10%,2.8x7mm,BAL03ST330K
X305	2801-000734	CRYSTAL-UNIT	7.2MHz,50ppm,28-AAM,12pF,30ohm
X202	2801-001394	CRYSTAL-UNIT	32.768KHz,20ppm,28-AAY,12.5pF,
X201	2802-000158	RESONATOR-CERAMIC	4MHz,0.5%,TP,10.0x5.0x7.5mm
X304	2802-000215	RESONATOR-CERAMIC	456F15KHZ,+-38HZ,7.0*3.5*9.
X301	2903-000105	FILTER-CERAMIC	10.7MS3G/BP,10.7MHZ+-25KHZ,180
X303	2903-000109	FILTER-CERAMIC	10.7MG16-A/BP,10.7MHZ+-30KHZ30
	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD	AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-
	AH92-01072D	**ASSY CONTROL PCB**	**0001-00M50-00 RCD-M50/55**
BACK	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
CD	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
CD-REPEAT	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
CLASSIC	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
CLOCK	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
FM-MODE	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
NEXT	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
POP	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
POWER	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
PROGRAM	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
REPEAT	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
ROCK	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
S-BASS	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
SLEEP	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
STOP	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
TAPE	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
TIME	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
TUNER	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
VOL-UP	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
V0L-DOWN	AH81-00382V	SWITCH-TACT	0324-10054-04,TS-065001-150,4P
Q613	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-
D601	AH81-00444P	LED	0346-20076-00,L-474SGT(GRN),-,
D602	AH81-00444P	LED	0346-20076-00,L-474SGT(GRN),-,
D603	AH81-00444P	LED	0346-20076-00,L-474SGT(GRN),-,
D604	AH81-00444P	LED	0346-20076-00,L-474SGT(GRN),-,
D605	AH81-00444P	LED	0346-20076-00,L-474SGT(GRN),-,
D606	AH81-00444P	LED	0346-20076-00,L-474SGT(GRN),-,
Q612	AH81-00444S	TR-SMALL	0329-0562C-00,2SB562C,-,-,-
D253	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D254	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D255	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D256	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
Q614	0502-000303	TR-POWER	KSD882,NPNA,1W
R642	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R644	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R645	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R646	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R647	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R643	2001-000780	R-CARBON	470ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R255	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R256	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R257	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R258	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R259	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R260	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
C645	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
	AH92-01072E	**ASSY MIC PCB**	**0001-00M50-02 RCDM50/55**
HP1	AH81-00384J	JACK-PHONE,H/P	0322-10147-01,EJS-3-0735G,3.5M
J801	AH81-00446E	JACK-PHONE	0322-10158-00,EJS-3-0435,-,-,-
R3	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R6	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R11	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R14	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R9	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R1	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R2	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R13	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R16	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R4	2001-000666	R-CARBON	33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R5	2001-000666	R-CARBON	33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R10	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R15	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R5	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R7	2001-000995	R-CARBON	820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R8	2001-000995	R-CARBON	820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
C2	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C7	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C9	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C6	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C1	2201-000565	C-CERAMIC,DISC	47nF,+80% -20% 50V Y5V 12.5*4.
C3	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm,
C5	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm,
C8	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm,
C4	2401-001364	C-AL	470uF,20%,16V,GP,10x12.5,5MM,T
L1	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L2	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K
L3	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD	AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-
L4	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD	AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-
	AH92-01072F	ASSY BATTERY	0002-CDM30-07 RCDM50/55 MAIN

Location no.	Code no.	Description & Specifiation	
	AH92-01072G	ASSY PCB—LAMP(LCD)	RCD-M50/55 MAIN,-
	AH92-01072H	ASSY PCB-KEY 1	RCD-M50/55 MAIN,-
	AH92-01072J	ASSY PCB-KEY 2	RCD-M50/55 MAIN,-
	AH92-01072K	ASSY PCB-SENSOR	RCD-M50/55 MAIN,-
	AH97-00740B	ASSY MACHINERY	RCD-M50/55MAIN,-
	AH81-00384H	SPEAKER-GENERAL	0118-03102-00,4,5W,4OHM(BLK-C
	AH81-00384L	DECK-CDP,CMS-N75VG6	0115-60M30-0J,
	AJ75-00601F	CD PICK UP,SOH-AA	D51SG6 RCD390/RCDM30/35
	AH81-00427A	DECK-CASSET	0115-10M35-0F,TN-59RV-117,(A/R